

# SICHERHEITSHINWEISE IN BEZUG AUF LAMPEN-BAUSÄTZE.

1. Die Verdrahtung der Lampen-Bausätze darf, aus rechtlicher Sicht, nur von konzessionierten Elektrikern ausgeführt werden.

2. Wenn Du Probleme bei der Verdrahtung des Bausatzes hast, solltest Du Dir dringend Hilfe eines Sachkundigen geben lassen.

3. Versuche **niemals** die Lampe auf\* Gut Glück\* anzuschliesen, denn dabei können Gefahren für Leib und Leben entstehen, der Bausatz kann irreperabel beschädigt werden (bei Falschanschluss erlischt jeder Garantieanspruch!) und die allgemeine Betriebsicherheit der Lampe ist so nicht gegeben.

Wenn Du Dir sicher bist/ sein kannst, das die Lampe richtig verdrahtet/angeschlossen worden ist und diese dennoch nicht funktioniert, so verfährt Du **immer** wie folgt:

- Netzstecker ziehen / das Gerät vom Netz trennen (einfaches ausschalten über einen einpoligen Ausschalter reicht nicht aus!)

- Prüfe als erstes ob eine evtl. vorhandene Sicherung am Vorschaltgerät (Vsg.) des Bausatzes ausgelöst hat, oder anderweitig defekt ist.

-Kontrolliere nun ob Deine Haussicherung ausgelöst hat, oder defekt ist.

-Teste mit einem anderen Elektrogerät (Wasserkocher, Kaffeemaschine, Bügeleisen, etc.pp) ob die verwendete Steckdose auch Spannung führt/ heil ist.

-Überprüfe, ob die Verbindungsleitung welche die Lampenfassung mit dem Vsg. verbindet heil, kürzer als 2Meter(Metall-Halogen-Lampe) oder 4Meter(Natriumdampfampel) und korrekt angeschlossen ist.

-Stelle sicher das an allen Schraubverbindungen ein sauberer und fester Kontakt hergestellt ist. Achte darauf das alle Leitungen entweder starr, oder mit Aderendhülsen versehen sind. Achte darauf das keine Isolierung mit in die Klemme geschraubt wurde und das alle Schrauben fest angezogen sind.

-Vergewissere Dich das die Lampenfassung korrekt angeschlossen wurde und das sowohl der Fusskontakt(ganz unten in der Fassung) als auch der Ringkontakt (metallisches Gewinde in der Fassung) richtig angeschlossen sind.

Schraube das Leuchtmittel (Glühbirne) wirklich fest in die Fassung. Idealerweise nimmst Du den Leuchtkörper mit einem Geschirrhandtuch in die Hand und schraubst ihn wirklich fest, bis zum Anschlag, in die Lampenfassung.

-Schliesse den Bausatz nun wieder an das Netz an. Entweder hast Du das Problem gelöst, oder Du rufst 0049-(0)-40-4305399 und lässt Dich von einem Mitarbeiter der Fa. Plamböck Gärtnereibedarf zum weiteren Verfahren beraten.

Stand 04.03 Fa.S. Plamböck